

注册背景标志

可发送图像至投影机并将其注册为背景标志。

准备标志图像

标志图像要求

- 文件名：UserLogo.bmp
- 文件格式：BMP（RGB565）
- 图像尺寸：最大 1920 x 1200
- 颜色深度：最高 16 位

设置网络

- ① 在屏幕菜单中选择 [设置 (1)] → [网络设置] → [有线局域网] 设置投影机的网络设置。
(→安装手册：第 70 页)
IP 地址：192.168.0.XXX
- ② 在屏幕菜单中将 [设置 (2)] → [电源选项] → [待机模式] 设为 [LAN]。
- ③ 关闭投影机并进入待机模式。
- ④ 设置电脑的网络。
IP 地址：192.168.0.YYY
子网屏蔽：255.255.255.0（与投影机相同）

启用 TFTP

- ① 同时按电脑上的“Windows”和“R”键。
“执行”窗口将打开。
- ② 输入“appwiz.cpl”并单击“确认”。
- ③ 单击“打开或关闭 Windows 功能”，然后选中“TFTP 客户端”并单击“确认”。
- ④ 重启电脑。

将图像发送至投影机

- ① 用 LAN 线和 RS-232C 线连接投影机和电脑。
- ② 开启投影机电源。
- ③ 从计算机发送 RS-232C 指令至投影机。
 1. 发送“op demsg = 1”，然后接收“OP DEMSG = 1”。
 2. 发送“op active.warp = 6”，然后接收“OP ACTIVE.WARP = 6”。
 3. 发送“op dbf.send = 1”。
 4. 运行“UserLogo.bat”，然后接收“OP DBF.SEND = 1”。
 5. 发送“op cust.wp.write = 10”，然后接收“File Write Process Completely.”。
 6. 发送“op dbf.send = 0”，然后接收“OP DBF.SEND = 0”。
 7. 发送“op active.warp = 0”，然后接收“OP ACTIVE.WARP = 0”。
 8. 发送“op demsg = 0”，然后接收“OP DEMSG = 0”。

ASCII	HEX	Decimal	Binary	Communication
2024/11/19 15:54:39.092 [TX]				- op demsg = 1<CR>
2024/11/19 15:54:39.136 [RX]				- OP DEMSG = 1<CR><LF>
2024/11/19 15:54:42.791 [TX]				- op active.warp = 6<CR>
2024/11/19 15:54:42.846 [RX]				- OP ACTIVE.WARP = 6<CR><LF>
2024/11/19 15:54:45.799 [TX]				- op dbf.send = 1<CR>
2024/11/19 15:55:31.402 [RX]				- UserLogo.bmpUserLogo.bmpuse the latest file<CR><LF>
				0.open file = 399480<CR><LF>
				Write File to VDO, Ack Block Num = 0<CR><LF>
				VDO BD Open File Dbd_EB.bin Done.<CR><LF>
				Transfer to VDO: (400571)<CR><LF>
				TFTP Transfer Done: (406448)<CR><LF>
				OP DBF.SEND = 1<CR><LF>
2024/11/19 15:56:38.322 [TX]				- op cust.wp.write = 10<CR>
2024/11/19 15:56:38.372 [RX]				- OP CUST.WP.WRITE = 10<CR><LF>
				[VDO] Heartbeat timeout!<CR><LF>
				[VDO] ### Chane state from 5 to 6<CR><LF>
				[VDO] ### Chane state from 6 to 7<CR><LF>
				[VDO] ### Chane state from 7 to 8<CR><LF>
				[VDO] ### Chane state from 8 to 3<CR><LF>
				[VDO]
				### Chane state from 3 to 4<CR><LF>
				[VDO] ### Chane state from 4 to 5<CR><LF>
				[SYS] Tx Packet ID(dfh) CLS-Cmd(60h-30h) Over TTL<CR><LF>
				<CR><LF>
				File Write Process Completely.<CR><LF>
2024/11/19 16:09:24.031 [TX]				- op dbf.send = 0<CR>
2024/11/19 16:09:24.080 [RX]				- OP DBF.SEND = 0<CR><LF>
2024/11/19 16:09:26.235 [TX]				- op active.warp = 0<CR>
2024/11/19 16:09:26.290 [RX]				- OP ACTIVE.WARP = 0<CR><LF>
2024/11/19 16:09:28.058 [TX]				- op demsg = 0<CR>
2024/11/19 16:09:28.100 [RX]				- OP DEMSG = 0<CR><LF>

④ 关闭投影机电源。

标志图像现已注册至投影机。

打开投影机后，当屏幕菜单上的 [设置 (2)] → [背景] 设为 [标志] 时，只要在没有信号时，背景上均会显示该图像。